

1AC II /2AC VoltAlert

LVD1/LVD2 spenningsdetektorlamper



Fluke 1AC II



Fluke 2AC



LVD2



LVD1

Bestillingsinformasjon

Fluke 1AC II	VoltAlert	el.nr 8091123
Fluke 1AC II 5PK	VoltAlert 5-pakke	el.nr 8091135
Fluke 2AC	VoltAlert	el.nr 8003148
Fluke 2AC 5PK	VoltAlert 5-pakke	el.nr 8003149
LVD2	spenningsdetektorlampe	el.nr 8091053
LVD1	spenningsdetektorlampe	el.nr 8091853

Pub_ID: 11751-nor

1AC II VoltAlert™

Fluke VoltAlert AC spenningsdetektor er svært enkel å bruke – bare la tuppen berøre en strømskinne, kontakt eller ledning. Hvis spissen lyser rødt og enheten piper, vet du at det er spenning tilstede.

- Den har kontinuerlig intern selvtest og batteritest med dobbelt blink
- Høyeste sikkerhetsgodkjenning: CAT IV 1000 V
- Registrerer spenning uten kontakt med metall



Driftsområde: 200 – 1000 V AC

Batterier: To AAA alkaliske

Størrelse (H): 148 mm

To års garanti

2AC VoltAlert™

2AC er det siste tilskuddet til VoltAlert™ serien med kontaktfrie AC-spenningstester fra Fluke og er utformet i lommeformat og for å være enkel i bruk. 2AC tester om tilkoblede kretser er strømførende og jordledninger er defekte, ideel både for elektrikere og gjør-det-selv-entusiaster hjemme. Spissen på testeren vil lyse rødt i nærheten av en stikkontakt, en terminalstripe eller en ledning hvor det er spenning tilstede.

- Detektering av spenning fra 200 til 1000 V AC, velegnet for en rekke behov i bolig, næring og industri
- Den er alltid på, fordi den bruker en spesiell lavspenningskrets for å gi lang batterilevetid og sørge for at din 2AC alltid er klar
- Den innovative Batterikontroll-tasten sørger for at batteriet er i god stand*
- Cat IV 1000 V overspenningsklassifisert, noe som gir den beste brukerbeskyttelse i sin klasse
- Integrert klips for optimalisert oppbevaring i lommen
- Drives av 2 x AAA-batterier (inkludert)
- Flukes robusthet og pålitelighet
- To års garanti
- Bruk av batterikontrollfunksjonen er valgfri og er kun en praktisk hjelpefunksjon. Den erstatter ikke kontroll av enheten på en aktiv kilde før og etter bruk.



Driftsområde: 200 – 1000 V AC

Batterier: To AAA alkaliske

Størrelse (H): 148 mm

To års garanti

LVD2 spennings-detektorlampe

- Kombinerer skarp lys og spenningsdeteksjon i ett penninstrument
- Dobel følsomhet
- Detekterer spenning fra 90 V til 600 V AC
- Blått lys betyr at du er nær
- Rødt lys betyr at du er ved kilden
- CAT IV 600V

Egenskaper	2AC 200-1000 V AC CAT IV 1000 V	1AC-II 200-1000 V AC CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V AC CAT IV 600 V
Spenningsdeteksjon	■	■	■
Batteri inkludert	■	■	■
Batterijekk	■		
På/av tast		■	■
Volbeat™		■	
Hørbart/stille		■	
Dobel følsomhet			■
LED lykt			■

LVD1 spennings-detektorlampe

Spenningsdetektor med dobbel sensitivitet

- Registrerer spenning fra 40 til 300 V AC
- Blått lys betyr at du er nær AC spenning
- Rødt lys betyr at du er ved kilden
- Leveres med en klemme for å feste lyset til lommen, hjelmen, en dør eller lignende