

KI-RF



RADIO SOCKEL TILL 230 V BRANDVARNARE

MED 10 ÅRS BATTERIBACKUP

- 15 st kan kopplas ihop i varje system
- Enkel programmering
- Systemövervakning och självtest
- Grön lysdiod visar OK nätdrift
- Diod för statusindikering
- Summer varnar för svagt batteri.
- Kan kombineras med trådbundna detektorer
- Max 15 st kan länkas per grupp - larmar en larmar alla

RADIO SOCKEL TILL 230 V BRANDVARNARE

Med denna radiosockel kan trådlös sammankoppling utföras mellan 230V brandvarnare i KI-10 serien. Upp till 15 st detektorer kan kopplas samman trådlöst i ett system. Inbyggt 10 års litiumbatteri säkerställer funktion vid strömbrott. Frekvensen är 868,65 MHz som ger en mycket hög radiotillförlitlighet och lång räckvidd. Programmeringen är mycket enkel och med ett unikt inlärningssystem säkerställer man att varje enskild grupp kommunicerar utan störningar.

FUNKTIONER

- Diod för statusindikering
- Summer varnar för svagt batteri.
- Kan kombineras med trådbundna detektorer
- Max 15 st kan länkas per grupp - larmar en larmar alla

SPECIFIKATIONER:

Indikering:	Lysdiod och summer
Arbetstemperatur:	5–40° C
Radiofrekvens:	868,65 MHz
Räckvidd:	upp till 100 m beroende på omgivning och radioförhållanden
Batterier:	3 V Litium, inbyggt uppladdningsbart
Mått och vikt:	Ø116 x 61 mm, 210 g med batterier

Levereras med: Monteringssockel, batteri, skruv och plugg samt svensk bruksanvisning.

Beställningsinfo:

Enummer	Typ	Artikelnr	Benämning
6303417	KI-10LR	94.4140	230V Optisk BV med inbyggt Litium batteri
6303421	KI-10B	94.4141	230V Optisk BV med 3x1,5V AAA batteri
6303422	KI-10H	94.4142	230V Värmedetektor termistor 54° C 3x1,5V AAA batteri

Extra tillbehör:

6303419	KI-RF	94.4260	Radiosockel, max 15 BV - inbyggt 10år litiumbatteri
6303420	KI-RB	94.4261	Reläsockel för styrning av extern utrustning.



marelco

KAMIC Light & Safety

Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-57 01 20, Fax: +46 (0)54-56 25 13

www.kamiclightsafety.se